



#### ASN Omschakelaar 45A 2P Bodemmontage

**Artikel nr. :** A422423  
**Type :** U2/32V/NS  
**GTIN :** 4034656103828

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** U - Omschakelaar

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

### Product kenmerken

|                                      |                |                                      |           |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|
| Uitvoering schakelaar                | Omschakelaar   | Aantal polen                         | 2         |
| Met nulstand                         | ✓              | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 Volt  |
| Met terugvering in nulstand          | ✗              | Nom. continustroom Iu                | 45 Ampère |
| Apparaatbouwworm                     | Inbouwapparaat | Aantal schakelstanden                | 3         |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓              | Breedte in module-eenheden           | 0         |
| Geschikt voor frontbevestiging       | ✗              |                                      |           |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗              |                                      |           |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗              |                                      |           |
| Compleet apparaat in behuizing       | ✗              |                                      |           |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop      |                                      |           |
| Frontschildgrootte                   | 64 x 64 mm     |                                      |           |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65           |                                      |           |
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)  | Overig         |                                      |           |