



ASN Hoofdschakelaar nood-uit 20A 4P 1-Gats Frontmontage

Artikel nr. : A438611
Type : NLT20/4ZM/Z20-GB
GTIN : 4034656182496

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : NLT - Hoofdschakelaar nood-uit

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✓	Nom. continuustroom I _u	20 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	15 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	20 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	480 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	9,5 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✗	Schakelvermogen bij 400 V	5,5 Kilowatt
Vloermontage	✗	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _q	10 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal polen	4
Geschikt voor frontmontage centraal	✓	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Kleur bedieningselement	Rood	Breedte in module-eenheden	0
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop		
Vergrendelbaar	✓		
Kleur behuizing	Overig		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	4		