



ASN Omkeerschakelaar 40A 4P Bodemmontage

Artikel nr. : A532509
Type : ULO40/4V
GTIN : 4034656169640

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : ULO- Last omkeerschakelaar

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom Iu	40 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✓	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	29 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	40 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11,5 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	1000 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	15 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	11,5 Kilowatt
Vloermontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	10 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal polen	4
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Kleur bedieningselement	Zwart	Breedte in module-eenheden	0
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop		
Vergrendelbaar	✗		
Kleur behuizing	Overig		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48 T +31 (0)53 430 40 09
7532 SL Enschede E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL